

Ayant une présence canadienne établie, Kodiak fournit des équipements de niveaux professionnels depuis plus de 18 ans avec plus de 300,000 unités sur le terrain.

Peu importe l'intensité de votre travail ou de vos loisirs, toutes les génératrices Kodiak sont faciles à utiliser, d'autant plus que leur fiabilité vous assure que le travail sera fait.



- Moteur Honda GX – refroidi à l'air, avec soupape en tête et << alerte de bas niveau d'huile >> pour un départ fiable et une durée d'utilisation accrue.
- Alternateur sans balais, sans entretien pour ainsi prolonger la durée d'utilisation.
- Silencieux surdimensionné pour plus d'insonorisation.
- Commande automatique du ralenti.
- Équipée d'un réceptacle GFCI pour une utilisation sécuritaire lors conditions climatiques humides.
- Équipée de disjoncteurs sans fusible pour faciliter l'utilisation.
- Équipement approuvé CSA.

<b>SXB4000HX</b>	<b>SXB5500HX(S)</b>	<b>SXB7000HX(S)</b>
<b>8.0HP Honda GX240 OHV</b>	<b>11.0HP Honda GX340 OHV</b>	<b>13.0HP Honda GX390 OHV</b>
<b>Départ à recul</b>	<b>Disponible avec départ à recul ou électrique</b>	<b>Disponible avec départ à recul ou électrique</b>
<b>Réservoir d'une capacité de 17.0 l</b>	<b>Réservoir d'une capacité de 17.0 l</b>	<b>Réservoir d'une capacité de 17.0 l</b>
<b>Opération de l'alternateur à mi-charge de 8.5 hres</b>	<b>Opération de l'alternateur à mi-charge de 5.8 hres</b>	<b>Opération de l'alternateur à mi-charge de 5.2 hres</b>
<b>Puissance continue 3600W, Puissance maximum de sortie - 4500W</b>	<b>Puissance continue 4500W, Puissance maximum de sortie - 5500W</b>	<b>Puissance continue 5700W, Puissance maximum de sortie - 6800W</b>
<b>Puissance nominale à 120V 30.0A ampérage maximum 37.5A</b>	<b>Puissance nominale à 120V 37.5A ampérage maximum 45.8A</b>	<b>Puissance nominale à 120V 50.0A ampérage maximum 56.7A</b>
<b>Puissance nominale à 240V 15.0A ampérage maximum 18.75A</b>	<b>Puissance nominale à 240V 18.75A ampérage maximum 22.9A</b>	<b>Puissance nominale à 240V 25.0A ampérage maximum 28.3A</b>
<b>Courant continue de sortie / ampères : 12V/8.3A</b>	<b>Courant continue de sortie / ampères : 12V/8.3A</b>	<b>Courant continue de sortie / ampères : 12V/8.3A</b>
<b>142 Lb</b>	<b>168 Lbs</b>	<b>175 Lbs</b>



**Dynablast** Une division de John Brooks Company Limitée  
 2625 Meadowpine Blvd, Mississauga, Ontario L5N 7K5  
 Ontario/Québec/Maritimes Tel: 888-881-6667 Fax: 800-350-5666  
 Alberta/Manitoba/Sask/B.C. Tel: 800-527-8592 Fax: 800-661-3719  
[www.kodiakpower.ca](http://www.kodiakpower.ca)

